


AMB 800



Hög förstärkning.




Testuttag -30 dB



Lågt brustal.



3 Notch filter.



Hög linjäritet.



Praktisk.

All samlad erfarenhet i en mastförstärkare från Fagor!

Hög förstärkning - Lågt brustal - Hög linjäritet > Viktiga krav på en modern förstärkare, anpassad för digitala TV-signaler.

AMB 800-serien är utvecklad helt i enlighet med dessa höga krav!

AMB 800 har en mekanisk konstruktion som skyddar mot brus och radioelektriska störningar från mobiltelefoni och annan trådlös kommunikation. Dessutom finns flera finesser som underlättar vid installationen; t ex testuttag, F-anslutning, en tiltbar lättåtkomlig box och en mastklammer av metall.

Din nya favorit?!

Modell	Ingångar	Band/förstärkning (Justerbar BI/FM/BIII -25 dB. UHF -15 dB)		
AMB 810	1	BI/BIII 28 dB	UHF 38 dB	
AMB 811	1		UHF 38 dB	
AMB 823	2	BI/FM/BIII 28 dB	UHF 38 dB	
AMB 832	3	BI/BIII 28 dB	UHF(K21-37) 38 dB	UHF(K38-69) 38 dB
AMB 835	3	BI/FM 28 dB	BIII 28 dB	UHF 38 dB
Övriga data				
Max utnivå 114 dBμV (DIN 45004B-60 dBc)		Notchfilter 1 > 12 dB 390 MHz, 7 dB 660 MHz		
Brustal VHF 5 dB resp. UHF 3 dB		Notchfilter 2 > 16 dB 445 MHz, 7 dB 720 MHz		
Spänning 24 VDC +-10%. Förbrukning 93 mA		Notchfilter 3 > 4 dB 600 MHz, 11 dB 975 MHz		