

AM 2000



DEN PROGRAMMERBARA FÖRSTÄRKAREN

- 6 ingångar: BI/FM, BIII, VHF/UHF och 3xUHF
- 10 programmerbara UHF filter, 1-7 kanaler per filter
- Enkel programmering direkt på förstärkaren.
- Hög förstärkning 55 dB och utnivå 123 dB μ V (UHF).
- Testuttag -30 dB.
- 24 V matning på VHF/UHF och de tre UHF ingångarna.
- Kopieringsfunktion mellan två enheter.

Tekniska data AM 2000

Antal ingångar	BI/FM, BIII, VHF/UHF, 3xUHF
Antal filter UHF	10 (bandbredd 1-7 kanaler)
Filterkonfiguration UHF ingång 1/2/3	2/8/0, 2/7/1, 2/5/3
Förstärkning UHF (470-862 MHz)	55 dB justerbar 30 dB
Förstärkning BI/FM (47-108 MHz)	35 dB justerbar 20 dB
Förstärkning BIII ((174-240 MHz)	40 dB justerbar 20 dB
Förstärkning VHF/UHF	40 dB justerbar 20 dB
Brustal BI/FM, BIII, VHF/UHF resp. UHF	5, 5, 5, 6 dB
Max ingångsnivå	80 dB
Max utnivå (IM3 DIN45004B)	VHF 118 dB μ V, UHF 123 dB μ V
Spänning, förbrukning	230 V, max 35 W
Matning till förförstärkare	24 V / 100 mA

