

# microMatv book



FAGOR 

microMatv .. Den Perfekta  
book 'MUX' förstärkaren

- .. 2 UHF ingångar
- .. 5 programmerbara UHF filter
- .. 1-7 kanaler per filter
- .. BI/BIII/DAB, FM, AUX ingångar
- .. Anslutning för 4 antenner
- .. Förstärkning 45 dB
- .. Utnivå 114 dB $\mu$ V
- .. Programmering på fronten
- .. 4 siffrig display



## Tekniska data

## microMATV book

Antal ingångar	2xUHF, BI/BIII/DAB, FM, AUX
Antal filter	5xUHF (bandbredd 1-7 kanaler), BI/BIII/DAB, FM, AUX (bredbandiga)
Filterkonfiguration UHF1/UHF2	5/0, 4/1, 3/2
Förstärkning UHF	45 dB, justerbar 30 dB
Förstärkning BI/BIII/DAB	35 dB, justerbar 30 dB
Förstärkning FM	30 dB, justerbar 30 dB
Förstärkning AUX	18 dB
Brustal UHF, BI/BIII/DAB, FM	9, 8, 6 dB
Ing nivå UHF analog, digital	60-83, 50-73 dB $\mu$ V
Ing nivå BI/BIII/DAB analog, digital	70-93, 60-83 dB $\mu$ V
Ing nivå FM analog	71-101 dB $\mu$ V
Ing nivå AUX analog, digital	90, 80 dB $\mu$ V
Max utnivå (IM3 DIN45004B)	114 dB $\mu$ V
Utnivå 10 kanaler analog, digital	107, 92 dB $\mu$ V
Spänning, förbrukning	230 V $\pm$ 15%, max 17 W
Matning till förförstärkare (UHF)	12/24 V, 50 mA

