

PROFILER REVOLUTION



"Kanalkonvertering - Flytta muxarna som ni vill och skapa en egen kanallista"

PROGRAMMERBAR FÖRSTÄRKARE

- Kan processa och konvertera 50 kanaler (muxar)
- Kanalkonvertering från valfri VHF/UHF till valfri VHF/UHF
- 50 dB grannkanalfilter
- Realtids AGC, individuellt på alla muxar
- Switchbart LTE filter, 694 MHz eller 790 MHz
- Enkel programmering med rotationsknapp och display
- Avläsning av ingångsnivå på display
- Hög förstärkning 55 dB och utnivå 120 dB μ V
- Kopieringsfunktion via SD kort

PROFILER REVOLUTION 6700

Ingångar	4xVHF/UHF, 1xFM
Utgångar	1 + 1 testuttag -30 dB
Förstärkning FM (88-108 MHz)	30 dB, justerbar -20 dB
Förstärkning VHF (174-240 MHz)	45 dB, AGC
Förstärkning UHF (470-862 MHz)	55 dB, AGC
Dämpsats, generell	20 dB
LTE filter, switchbart	Av, 694 MHz, 790 MHz
Max utnivå (IM3 DIN45004B)	120 dB μ V (110 dB μ V 6 muxar)
Ingångsnivå FM	37-77 dB μ V
Ingångsnivå VHF	53-109 dB μ V
Ingångsnivå UHF	47-109 dB μ V
Spänning, förbrukning	230 V, 20 W
Matning till förförstärkare	12/24 V, 100 mA
Drifttemperatur	-5 till 50° C
Mått	220x165x55 mm