

SABAL

FAGOR 

HA 405



Multbandsförstärkare idealisk för både analoga och digitala TV-signaler. 5 ingångar - BI, FM, BIII och 2 st UHF. 40 dB förstärkning, max utnivå 116 dB μ V. Separat nivåreglering på samtliga ingångar.

Specifikationer SABAL HA 405

Antal ingångar	5 (BI, FM, BIII, 2xUHF)
Antal utgångar	1
Testuttag	Ja
Frekvensområde	47-68, 87,5-108, 174-230, 470-862 MHz
Max utgångsnivå*	116 dB μ V
Förstärkning	40 dB (30 dB på FM)
Nivåjustering	20 dB
Brustal	4,5/5,5/7,5/6,5 dB
Anslutning in/ut	F
Mått	280x175x60 mm
Vikt	3,1 kg
Skyddsklass	IP 63
Spänning	230 V +-15%
Förbrukning	12 W
Arbetstemperatur	0-50°

*) 950-2300 MHz: IM3 -35 dB. 47-862 MHz: IM3 -60 dB

Ex. på inkoppling

